

Tablo 4 : Ürün bilgi formunun içeriği, sırası ve formatı

| | Parametre | Parametre değeri ve hassasiyet | | | Birim |
|-----|---|---|---|------|-----------------|
| 1. | Tedarikçinin adı veya ticari unvanı | Atmaca Elektronik San.ve Tic.A.Ş | | | |
| | Tedarikçinin adresi | Zafer Mah.177.Sok.No:2/1 Esenyurt/İSTANBUL | | | |
| 2. | Model tanımlayıcısı | bb55Fxx501-yyzz* | | | |
| 3. | Standart Dinamik Aralık (SDR) için enerji verimliliği sınıfı | G | | | |
| 4. | Standart Dinamik Aralık (SDR) için çalışır konumdaki güç talebi | 95,0 | | | W |
| 5. | Yüksek Dinamik Aralık (HDR) enerji verimliliği sınıfı | G | | | |
| 6. | Yüksek Dinamik Aralık (HDR) için çalışır konumdaki güç talebi | 105,0 | | | W |
| 7. | Kapalı konum güç talebi | 0 | | | W |
| 8. | Hazırda bekleme konumu güç talebi | 0,4 | | | W |
| 9. | Ağa bağlı hazırda bekleme konumu güç talebi | 0 | | | W |
| 10. | Elektronik ekran tipi | Televizyon/ Monitör | | | |
| 11. | Boyut oranı | 16 | : | 9 | tam sayı |
| 12. | Ekran çözünürlüğü (piksel) | 3840 | x | 2160 | piksel |
| 13. | Ekran köşegeni | 138,8 | | | cm |
| 14. | Ekran köşegeni | 55 | | | inç |
| 15. | Görünür ekran alanı | 82,3 | | | dm ² |
| 16. | Kullanılan panel teknolojisi | LED LCD | | | |
| 17. | Mevcut Otomatik Parlaklık Kontrolü (ABC) | Hayır | | | |
| 18. | Mevcut ses tanıma sensörü | Hayır | | | |
| 19. | Mevcut hareket sensörü | Hayır | | | |
| 20. | Görüntü yenileme frekans oranı (varsayılan) | 60 | | | Hz |
| 21. | Yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerinin asgari garantili kullanılabilirliği (piyasadaki satışın bitiş tarihinden itibaren) | 8 | | | yıl |
| 22. | Yedek parçaların asgari garantili kullanılabilirliği (piyasadaki satışın bitiş tarihinden itibaren) | 7 | | | yıl |
| 23. | Asgari garantili ürün desteği | 2 | | | yıl |
| | Tedarikçi tarafından sunulan genel garantinin asgari süresi | 2 | | | yıl |
| 24. | Güç kaynağı tipi | Dahili | | | |
| 25. | Harici güç kaynağı (standartlaştırılmamış ve ürün kutusuna dahil edilmiş) | | | | |
| | i, ii, iii | | | | |
| | | Giriş Gerilimi | - | | V |
| | | Çıkış Gerilimi | - | | V |
| 26. | Standartlaştırılmış Harici güç kaynağı (veya ürün kutusuna dahil edilmemişse uygun olanı) | Standart Adı | - | | |
| | | Gerekli çıkış gerilim değeri | - | | V |
| | | Gerekli geçen akım değeri (minimum) | - | | A |
| | | Gerekli akım frekansı | - | | Hz |

* bb,xx,yy,zz kodları müşteri talebine göre verilen model adı, kabin tipi, kumanda tipi, renk vb. gibi değişkenlerdir. Kodlar, 0-9 arası bir sayı veya boşluk veya bir sembol olabilir.